2005/08/08

GN 6210 ペアリング ガイド

携帯電話端末：DoCoMo FOMA M1000 (Motorola)

GN 6210 を他の Bluetooth 機器と使用する場合には、必ずペアリングが必要となります。

ペアリングの方法

① ペアリングを確実に行うために、GN 6210 ベースユニットの AC アダプターコードを抜いてください。（コンセントから AC アダプターを抜くか、ベースユニット底面の AC アダプターコードを抜いてください）

② GN 6210 ヘッドセット機能ボタンを長押しし、ヘッドセットを OFF にします。（機能ボタンを長押しすると 3～4 秒後にヘッドセット･ランプ（青色 LED）が 5～6 回点滅します。点滅を確認したらボタンを離してください）

③ 以下の手順で携帯電話をペアリングモードにします。
アプリケーション選択バーのアプリケーションランチャー→コントロールパネルを順にタップし、コントロールパネル画面で「接続」タブ→「Bluetooth」を順にタップする。次に Bluetooth 設定画面で「機器」タブをタップする。

④ GN 6210 ヘッドセットをペアリングモードにします。
ヘッドセットの機能ボタンを約 8 秒間長押ししてください。3～4 秒後にヘッドセット･ランプ（青色 LED）が 5～6 回点滅した後、点灯し続けたらボタンを離します。ペアリングモード中はヘッドセット･ランプ（青色 LED）が点灯し続けます。

⑤ 携帯電話の「追加」をタップする。

⑥ 携帯電話に「GN6210Hs」の表示が出たら、「GN6210Hs」をタップし、パスキー（0000）を入力、「完了」をタップします。

⑦ ペアリングに成功すると、携帯電話に「接続しました」と表示され、ヘッドセット･ランプ（青色 LED）が 10 回点滅します。
※ 携帯電話側のペアリング操作の詳細については DoCoMo FOMA M1000 の取扱説明書を参照してください。

ペアリング後の設定

ペアリング後、GN 6210 を使用する際は、携帯電話の Bluetooth 機能を ON にする必要があります。

① 携帯電話ステータスバーの Bluetooth マークをタップする。

② 「Bluetooth ON」の□→［決定］を順にタップする。

GN Netcom

www.gnnetcom.co.jp

2005/08/08

GN 6210 ペアリング ガイド

※ 携帯電話側の Bluetooth 機能利用の詳細については DoCoMo FOMA M1000 の取扱説明書を参照してください。

○ 携帯電話で電話をかける場合
ヘッドセット機能ボタンを約 2 秒間（ﾌﾟﾌﾟｯという音が聞こえるまで）押し、携帯電話機で電話をかけます。

○ 携帯電話で電話に出る場合
ヘッドセット機能ボタンを約 2 秒間（ﾌﾟﾌﾟｯという音が聞こえるまで）押すか、携帯電話のフックボタンを押します。

○ 携帯電話で電話を切る場合
ヘッドセット機能ボタンを押すか、携帯電話のフックボタンを押します。

○ 固定電話機で電話をかける場合
ヘッドセット機能ボタンまたはベースユニット機能ボタンを押し、電話機で電話をかけます。

○ 固定電話機で電話に出る場合
ヘッドセット機能ボタンまたはベースユニット機能ボタンを押した後、電話に出ます。

○ 固定電話機で電話を切る場合
電話を切り、ヘッドセット機能ボタンまたはベースユニット機能ボタンを押します。

GN Netcom
www.gnnetcom.co.jp